

SUPERCASH S

fiskalna kasa

sa integrisanim GPRS terminalom



Glavne funkcije

- Fiskalna kasa
- Komunikacija preko GPRS terminala (po potrebi)
- Podrška za daljinsko centralizovano upravljanje kasom

Prednosti

- Integrirani GPRS terminal snižava troškove nabavke, povećava pouzdanost i pojednostavljuje upotrebu
- Brza, tiha i kvalitetna štampa, do 14 linija/sec
- Dva alfanumerička LCD displeja
- 10 brzih tastera za brzu prodaju najčešće prodavanih artikala/usluga
- Mogućnost praćenja zaliha proizvoda
- Mehanizam za lako umetanje papirne trake
- Automatsko namotavanje papirne rolne žurnala
- Prodaja pomoću bar kod skenera
- Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu
- Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja
- Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja
- Autonomija do 16 h, Power Save funkcija
- Jednostavna instalacija i korišćenje

SUPER CASH S



SuperCash S je fiskalna kasa sa integrisanim GPRS terminalom koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave ili korisnika preko mreže mobilne telefonije. Fiskalna kasa se može isporučiti i bez GPRS terminala ako se za određenu delatnost ne zahteva. Pored osnovnih funkcija fiskalne kase, uređaj podržava centralizovano upravljanje kasom u prodajnoj mreži korisnika i rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u kasu na udaljenom prodajnom mestu. Podaci se šalju preko GSM mreže i Interneta što omogućava korisniku da prikuplja podatke o ostvarenoj prodaji i da daljinski upravlja fiskalnim kasama bez obzira na njihov broj ili lokaciju.

Funkcionalnost fiskalne kase

SuperCash S odlikuju vrhunske tehničke karakteristike, jednostavna upotreba, pouzdan rad, brza i gotovo bešumna štampa fiskalnih računa. Kasa raspolaže sa internom memorijom za 11956 artikala/usluga i OTP EPROM fiskalnom memorijom za kontrolu obračunatog poreza od strane Poreske uprave. Predviđena je za povezivanja sa računarnom, bar kod čitačem i fiokom za novac. Softver za pripremu podataka na računaru i unos artikala u kasu olakšava formiranje baze podataka, a moguća je i prodaja preko bar kod čitača. Zahvaljujući elegantnom dizajnu i malim dimenzijama, kasa se uklapa u svaki poslovni i prodajni prostor. Kasa je pogodna i za rad na terenu, odnosno lokacijama bez mrežnog napajanja jer ima ugrađenu punjivu bateriju koja omogućava rad do 16 časova.

GPRS komunikacija

Dodatna, opcionalna funkcija je bežična komunikacija kase SuperCash S sa udaljenim serverom korisnika koju obezbeđuje GPRS terminal. Integrisani terminal ima sopstvenu IP adresu (fiksnu ili dinamičku) i vrši dvosmerni prenos podataka korišćenjem GPRS servisa. GPRS terminal je programabilan, potpuno upravljiv i opremljen satom realnog vremena i operativnom memorijom. Upis podataka u fiskalnu kasu vrši se automatski kao i očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ili fiskalnih izveštaja. Terminalu se može zadati vremenski raspored izvršavanja željenih radnji, na primer promena cena, ažuriranje baze artikala ili dnevno očitavanje izveštaja o prodanim artiklima. U slučaju prekida veze sa GSM mrežom, uređaj će automatski uspostaviti vezu kada pristup mreži bude moguć. Cena prenosa podataka je minimalna i srazmerna količini prenetih podataka, a ne vremenu prenosa.

Tehničke karakteristike

Karakteristike kase	<ul style="list-style-type: none">• 11.956 artikala, 100 odeljenja, 10 operatera• 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)• 500 artikala po računu• unos i uzimanje novca iz kase• storniranje artikala i poslednje stavke• kontrola zaliha proizvoda
Tipovi izveštaja	<ul style="list-style-type: none">• dnevni izveštaj• presek stanja• periodični izveštaj iz fiskalne memorije• po artiklima• po odeljenjima• po operaterima• po satima
Fiskalna memorija	<ul style="list-style-type: none">• OTP EPROM• 2000 dnevnih izveštaja• upozorenje kada je broj preostalih izveštaja manji od 50
RAM memorija	512 kB
Štampač	<ul style="list-style-type: none">• termalna tehnologija• štampanje fiskalnog računa i žurnala• do 14 linija/sec, 18 karaktera po liniji• širina papira 2 x 28 mm Ø 46 mm• vek trajanja 50 km papirne trake
Displej	<ul style="list-style-type: none">• 2 alfanumerička displeja sa pozadinskim osvetljenjem• LCD 16 karaktera (16 x1 za kupca, 16 x2 za operatera)
Tastatura	• 35 tastera uključujući 10 brzih tastera
GPRS Terminal	• GSM/GPRS modul: Quad band GSM 850/900/1800/1900 MHz
Interfejsi	<ul style="list-style-type: none">• 2 x RS-232 (za PC i bar kod čitač)• 1 x port za fioku za novac• 1 x konektor za eksternu GSM antenu (opciono)
Napajanje	<ul style="list-style-type: none">• Ugrađena Li-Polymer baterija 7.4 V, 2400 mAh• Eksterni adapter AC 100-240 V, 50 Hz, DC 12V• Maksimalna potrošnja 10 VA u režimu punjenja baterija
Dimenzije	Š x D x V: 143 x 310 x 91 mm Težina: 1030 gr

Fiskalna kasa SuperCash S sa integrisanim GPRS terminalom ispunjava sve tehničke i funkcionalne karakteristike propisane Zakonom o fiskalnim kasama i usklađena je sa standardima EU.

